

Описание товара Бензиновый генератор GMGen

GMH13000S



Характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Мощность номинальная | 9.2 кВт (11.5 кВА) |
| Мощность максимальная | 10.2 кВт (14 кВА) |
| Напряжение | 230 В |
| Исполнение | в кожухе |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель | GMGen GMH13000S |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX630 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Топливо | бензин |
| Объем топливного бака | 20 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 3.4 л/ч |
| Время автономной работы при 75% мощности | 5.9 ч |
| Число фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Масса | 190 кг |
| Длина | 1070 мм |

| | |
|----------------------|--------|
| Ширина | 560 мм |
| Высота | 930 мм |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия | 3 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.